

Wielofunkcyjna sprawdzarka do zegarków mechanicznych

MTG-500

Sprawdzarka MTG-500 jest przeznaczona do badania zegarków i budzików mechanicznych. Urządzenie jest wyposażone w ekran LCD. Parametry badanych zegarków są wyświetlane na ekranie w postaci wykresu i danych numerycznych.

Instrukcja obsługi sprawdzarki MTG-500.

1. Do panelu z ekranem podłączyć zasilacz sieciowy z wyłącznikiem zasilania i stolik pomiarowy z mikrofonem.
2. Na stoliku pomiarowym umieścić uruchomiony zegarek mechaniczny.
3. Włączyć zasilanie urządzenia.
4. Po wyświetleniu informacji o modelu sprawdzarki i automatycznym wybraniu okresu drgań balansu oraz jego wyświetleniu na ekranie urządzenia, rozpoczyna się właściwy pomiar odchyłki dobowej badanego zegarka i stopień rozcentrowania kompletu balansowego.
5. Parametry te wyświetlane są na dolnym pasku ekranu i odświeżane co 5÷10 sekund.
6. Pomiaru dokonuje się w sześciu pozycjach położenia stolika pomiarowego.
7. Przyciskiem „↑” i „↓” można ustawić jasność ekranu LCD.
8. Przyciskiem „↑” można przerwać pomiar
9. Aby włączyć, lub wyłączyć dźwięk urządzenia należy przycisk „↓” nacisnąć na 2 sekundy.
10. Po wykonaniu pomiarów wyłączyć zasilanie urządzenia.